

Imbue Light – akcesoria



Imbue Button

Mały przycisk łatwy w montażu, dzięki magnesowi u spodu. Przycisk sprawdzi się idealnie wszędzie tam, gdzie chcesz w łatwy i szybki sposób włączać i wyłączać oświetlenie, bez żmudnego szukania swojego telefonu. Czas pracy na baterii do 5 lat.



Imbue Remote

Rozbudowany Imbue Button. Dzięki niemu możesz dodatkowo zmieniać dane efekty, oraz płynnie przygasać lub rozświetlać pomieszczenie.

Imbue Sensor

Niezwykle łatwy w montażu czujnik ruchu i światła. Czujnik sprawdzi się wszędzie tam gdzie chcesz aby oświetlenie reagowało automatycznie na twoją obecność, zmrok lub po prostu gdy wstaje nowy dzień.



Imbue Button

Zasilanie 1 bateria litowa o rozmiarze CR2032

Czas pracy na baterii	5 lat (przy założeniu klikania co 10 minut)
Częstotliwość transmisji	2,4GHz
Moc sygnału radiowego	2,5 mW
Zasięg	Do 100 metrów w terenie otwartym. Do 30 metrów w budynkach (w zależności od konstrukcji użytych materiałów budowlanych i umiejscowienia urządzenia zasięg może spaść do 10m)
Klasa IP	IP20
Temperatura pracy	0-40 °C
Waga	20g
Wymiary	20mm x 30mm x 12mm

Imbue Sensor

Zasilanie 1 bateria litowa o rozmiarze CR2450

Czas pracy na baterii	5 lat w trybie czujnika światła 1,5 roku w trybie czujnik ruchu / czujnik ruchu + czujnik światła
Częstotliwość transmisji	2,4GHz
Moc sygnału radiowego	2,5 mW
Zasięg	Do 100 metrów w terenie otwartym. Do 30 metrów w budynkach (w zależności od konstrukcji użytych materiałów budowlanych i umiejscowienia urządzenia zasięg może spaść do 10m)
Klasa IP	IP20
Temperatura pracy	0-40 °C
Waga	60g
Wymiary	30mm x 40mm x 18mm

Imbue Remote

Zasilanie 1 bateria litowa o rozmiarze CR2032

Czas pracy na baterii 3 lata

Częstotliwość transmisji 2,4GHz

Moc sygnału radiowego 2,5 mW

Zasięg Do 100 metrów w terenie otwartym.
Do 30 metrów w budynkach (w zależności od konstrukcji użytych materiałów budowlanych i umiejscowienia urządzenia zasięg może spaść do 10m)

Klasa IP IP20

Temperatura pracy 0-40 °C

Waga 60g

Wymiary 50mm x 80mm x 10mm
